

【取り付け方詳細 電源別編】 | フレキシブルタイプ

FXS2-LED

直線・曲線で取り付ける **【注意】** 取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

クリップ または サドルで取り付ける

設置面に対して横に取り付ける場合 片側ねじ止めで、施工が簡単です

取付クリップ FXS2-CLR
希望小売価格 5個 FXS2-CLR 820円
本体:ステンレス
付属品:なべタッピングねじ 3×12mm 5個

<埋め込み最小施工寸法>
25.5mm以上

取付穴 φ3.5
9.7
3
21.5
10
単位:mm

【注意】 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

設置面に対して縦に取り付ける場合 片側ねじ止めで、施工が簡単です

取付クリップ FXS2-CL
希望小売価格 5個 FXS2-CL 740円
本体:ステンレス
付属品:なべタッピングねじ 3×12mm 5個

<埋め込み最小施工寸法>
22.2mm以上

取付穴 φ3.5
3
13
18.2
10
単位:mm

【注意】 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

取付クリップを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

FXS2-LED 取り付けパーツ一覧 ▶ P.40

直線で取り付ける **【注意】** 取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

アルミレールで取り付ける

設置スペースが十分にある場合

LEDモジュール
TR-FXS2
ねじ取付ピッチ500mm以内

アルミレールTR-FXS2(別売)をLEDモジュールサイズに合わせて(FXS2-LED-WPは50mm)切断し、溝に取付穴(φ3.5mm程度)を開け、取付ねじで確実に固定してください

アルミレールTR-FXS2
希望小売価格
TR-FXS2-1000 2,290円
TR-FXS2-1500 3,050円
TR-FXS2-2500 5,300円
※末端数値はmm単位でレールの長さを表します
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ 3×12mm 5個(2500サイズは10個)

<埋め込み最小施工寸法>
25.4mm以上

<取付時寸法>
14mm(15mm)

【注意】 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)は()内の数値で使用してください。

<上向き以外で取り付ける場合は・・・>
落下防止金具FXS2-RB(別売)を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください

落下防止金具 FXS2-RB
希望小売価格 5個 FXS2-RB 720円
本体:ステンレス

狭小スペースで設置スペースが十分に取れない場合

LEDモジュール
TR2-FXS2
ねじ取付ピッチ500mm以内

アルミレールTR2-FXS2(別売)をLEDモジュールサイズに合わせて(FXS2-LED-WPは50mm)切断し、溝に取付穴(φ3.5mm程度)を開け、取付ねじで確実に固定してください。

アルミレール TR2-FXS2
希望小売価格
TR2-FXS2-1000 2,420円
TR2-FXS2-1500 3,110円
TR2-FXS2-2500 5,500円
※末端数値はmm単位でレールの長さを表します
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ 3×12mm 5個(2500サイズは10個)

<埋め込み最小施工寸法>
21mm以上

<取付時寸法>
22mm(23mm)

【注意】 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)は()内の数値で使用してください。

<上向き以外で取り付ける場合は・・・>
落下防止金具FXS2-RB(別売)を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください


落下防止金具 FXS2-RB
希望小売価格 5個 FXS2-RB 720円
本体:ステンレス

取り付け方詳細 **電線別** | フレキシブルタイプ

FXS2-LED

曲線で取り付ける

S 曲がりアルミレールで取り付ける



曲がりアルミレールTR2-FXS2-1000C (別売) をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、溝に取付穴(φ3.5mm程度)を開け、取付ねじで確実に固定してください。

曲がりアルミレール (受注品)

希望小売価格 TR2-FXS2-1000C 6,900円
※未発数量はmm単位でレールの長さを表します
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ 3×12mm 5個

落下防止金具 FXS2-RB
希望小売価格 5個 FXS2-RB 720円
本体:ステンレス

取付時法
アルミレール TR2-FXS2
落下防止金具 FXS2-RB

【並列】
溝深さから 15mm(35mm)以上離す

【並列】
13mm以上離す

【注意】R200mm未満に曲げないでください

【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)は ()内の数値で使用してください。

<上向き以外で取り付ける場合は・・・>
落下防止金具FXS2-RB (別売) を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください

<埋め込み最小工事寸法>
21mm以上

<取付時法>
21mm以上

上向き以外は落下防止金具FXS2-RB (別売)を必ず取り付けてください

22mm (23mm)

13mm

10.3

15


10

単位:mm

FXS2-LED 取り付けパーツ一覧 ▶ P.40

【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けしないでください。照度低下の原因となります。

T 50mmアルミレールで取り付ける



50mmアルミレールTR-FXS2-50A (別売) を250mm毎に1個の間隔で、取付ねじで確実に固定してください

50mmアルミレール

希望小売価格 5個 TR-FXS2-50A 4,720円
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ 3×12mm 5個

落下防止金具 FXS2-RB
希望小売価格 5個 FXS2-RB 720円
本体:ステンレス

取付時法
アルミレール TR-FXS2
落下防止金具 FXS2-RB

【並列】
250mm毎に1個の間隔で取り付ける

溝深さから 15mm(35mm)以上離す

【並列】
13mm以上離す

【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)は ()内の数値で使用してください。

<上向き以外で取り付ける場合は・・・>
落下防止金具FXS2-RB (別売) を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください

<埋め込み最小工事寸法>
25.4mm以上

<取付時法>
25.4mm以上

上向き以外は落下防止金具FXS2-RB (別売)を必ず取り付けてください

14mm (15mm)

20mm

10.3

15

10

単位:mm