

屋内ライン照明(電源別置)

PWM制御

適合・推奨調光器一覧

LEDモジュール用 調光電源装置 (調光LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/ SHR-LED, PS-P6, FXH-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU- LED, FXYL-LED, FXYS-LED, FXD-LED2, CHC-LED N20/P						LEDモジュール用 調光電源装置 (調光LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/ E/D, PS-S-P6, FXH-LED, FXS0-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT-LED, FXYS-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/P					
接続可能台数			接続可能台数			接続可能台数			接続可能台数		
ELD2-2435FD			ELD24100FD								



商品名		調光器型番		100V	200V	242V	100V	200V	242V
調光器 種類	PWM調光器 [注] 100V専用	PDC1500T		25台まで	—	—	9台まで	—	—
		PDC1000S		25台まで	—	—	9台まで	—	—
	信号線式ライトコント ロール コスモシリーズ ワイド 21 ^{※1)}	ロータリー式 スライド式 NQ21505 NQ21502		50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
		NQ21506		25台まで	47台まで	50台まで	9台まで	18台まで	21台まで
	ライトマネージャーク ^{※2)} [注] 100V専用	NQ28841K / NQ28861K		36台まで	36台まで	36台まで	36台まで	36台まで	36台まで
		NQ28841K / NQ28861K + 信号交換インターフェース・信号線式LED用NQL10121		50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
	リビンングライコン ^{※3)} [注] 100V専用	3回路マルチ (高機能調光タイプ) NQ28732WK (SK) 5回路マルチ (高機能調光タイプ) NQ28752WK (SK) 5回路マルチ (調光タイプ) NQ28751WK (SK) 5回路マルチ (ON-OFFタイプ) NQ28750W (S)		3台まで ^{※4)}	—	—	1台まで ^{※4,5)}	—	—
		NQ28732WK (SK) / NQ28752WK (SK) / NQ28751WK (SK) + プラスチックNQL10051		4台まで ^{※4)}	—	—	2台まで ^{※4,5)}	—	—
	フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)		35台まで	35台まで	35台まで	35台まで	35台まで	35台まで
		SO-STYLE		25台まで	47台まで	50台まで	9台まで	18台まで	21台まで
	マルチマネージャーク ^{※5)} WLANPWM信号交換インターフェース	NK51117		50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
		PiPiit iPWM信号交換インターフェース		16台まで	16台まで	16台まで	16台まで	16台まで	16台まで
	ライトコン 製	グラフィックアイOS		25台まで	50台まで	50台まで	9台まで	18台まで	22台まで
		OSGR-★★★PJA+GRX-PWM (インターフェース) OSGR-★★★EJA ^{※6)} +GRX-PWM (インターフェース)		25台まで	50台まで	50台まで	9台まで	18台まで	22台まで
		ウォールボックス (ディマー)		25台まで	50台まで	50台まで	9台まで	18台まで	22台まで
		LCP128		25台まで	50台まで	—	9台まで	18台まで	—
	パワバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー / Radio Powr Savrワイヤレス露光センサー		7台まで	15台まで	—	3台まで	5台まで	—

※1 負荷接続切替スイッチは、「LR側」で使用してください。

※2 ライトマネージャークの負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。

※3 リビンングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式LD」を簡単設定で使用してください。

※4 1回路あたりの接続台数。(その他は調光器の取扱説明書に従ってください)

※5 LEDモジュールの入力電力(最大使用W数)は67W(57W)まで。

※6 ゾーン1〜3でインターフェースを使用してください。(ゾーン4〜6、8、16はDALI/DMX専用)

※9 LEDモジュールの入力電力(最大使用W数)は132Wまで。

★★ ゾーンの数に合わせて3、4、6の数字が入ります。

★★★ ゾーンの数に合わせて6、8、16の数字が入ります。


適合調光器

PDC1000S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)



1個用スイッチボックス
(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷: 15Aまで
周波数: 50 / 60Hz共用
入力電圧: AC100V
屋内用
希望小売価格 15,600円
カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R: 1枚
790円 カバーのみ)

寸法図

単位: mm
質量: 0.25kg


適合調光器

PDC1500T(3路スイッチ対応) PWM制御



中型四角アウトレットボックス
深型に適合(JISC8340)
出力負荷: 15Aまで
周波数: 50 / 60Hz共用
入力電圧: AC100V
屋内用
希望小売価格 20,500円

寸法図

単位: mm
質量: 0.35kg

[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。

[注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。

屋内ライン照明(電源別置)
PWM制御
適合・推奨調光器一覧

LED制御 適合・推奨調光器一覧	LEDモジュール用 調光電源接続 (赤LED:R1~R3, R4:LED2, R5:LED3, R6:LED4, R7:LED5, R8:LED6, R9:LED7, R10:LED8, R11:LED9, R12:LED10, R13:LED11, R14:LED12, R15:LED13, R16:LED14, R17:LED15, R18:LED16, R19:LED17, R20:LED18, R21:LED19, R22:LED20, R23:LED21, R24:LED22, R25:LED23, R26:LED24, R27:LED25, R28:LED26, R29:LED27, R30:LED28, R31:LED29, R32:LED30, R33:LED31, R34:LED32, R35:LED33, R36:LED34, R37:LED35, R38:LED36, R39:LED37, R40:LED38, R41:LED39, R42:LED40, R43:LED41, R44:LED42, R45:LED43, R46:LED44, R47:LED45, R48:LED46, R49:LED47, R50:LED48, R51:LED49, R52:LED50, R53:LED51, R54:LED52, R55:LED53, R56:LED54, R57:LED55, R58:LED56, R59:LED57, R60:LED58, R61:LED59, R62:LED60, R63:LED61, R64:LED62, R65:LED63, R66:LED64, R67:LED65, R68:LED66, R69:LED67, R70:LED68, R71:LED69, R72:LED70, R73:LED71, R74:LED72, R75:LED73, R76:LED74, R77:LED75, R78:LED76, R79:LED77, R80:LED78, R81:LED79, R82:LED80, R83:LED81, R84:LED82, R85:LED83, R86:LED84, R87:LED85, R88:LED86, R89:LED87, R90:LED88, R91:LED89, R92:LED90, R93:LED91, R94:LED92, R95:LED93, R96:LED94, R97:LED95, R98:LED96, R99:LED97, R100:LED98, R101:LED99, R102:LED100, R103:LED101, R104:LED102, R105:LED103, R106:LED104, R107:LED105, R108:LED106, R109:LED107, R110:LED108, R111:LED109, R112:LED110, R113:LED111, R114:LED112, R115:LED113, R116:LED114, R117:LED115, R118:LED116, R119:LED117, R120:LED118, R121:LED119, R122:LED120, R123:LED121, R124:LED122, R125:LED123, R126:LED124, R127:LED125, R128:LED126, R129:LED127, R130:LED128, R131:LED129, R132:LED130, R133:LED131, R134:LED132, R135:LED133, R136:LED134, R137:LED135, R138:LED136, R139:LED137, R140:LED138, R141:LED139, R142:LED140, R143:LED141, R144:LED142, R145:LED143, R146:LED144, R147:LED145, R148:LED146, R149:LED147, R150:LED148, R151:LED149, R152:LED150, R153:LED151, R154:LED152, R155:LED153, R156:LED154, R157:LED155, R158:LED156, R159:LED157, R160:LED158, R161:LED159, R162:LED160, R163:LED161, R164:LED162, R165:LED163, R166:LED164, R167:LED165, R168:LED166, R169:LED167, R170:LED168, R171:LED169, R172:LED170, R173:LED171, R174:LED172, R175:LED173, R176:LED174, R177:LED175, R178:LED176, R179:LED177, R180:LED178, R181:LED179, R182:LED180, R183:LED181, R184:LED182, R185:LED183, R186:LED184, R187:LED185, R188:LED186, R189:LED187, R190:LED188, R191:LED189, R192:LED190, R193:LED191, R194:LED192, R195:LED193, R196:LED194, R197:LED195, R198:LED196, R199:LED197, R200:LED198, R201:LED199, R202:LED200, R203:LED201, R204:LED202, R205:LED203, R206:LED204, R207:LED205, R208:LED206, R209:LED207, R210:LED208, R211:LED209, R212:LED210, R213:LED211, R214:LED212, R215:LED213, R216:LED214, R217:LED215, R218:LED216, R219:LED217, R220:LED218, R221:LED219, R222:LED220, R223:LED221, R224:LED222, R225:LED223, R226:LED224, R227:LED225, R228:LED226, R229:LED227, R230:LED228, R231:LED229, R232:LED230, R233:LED231, R234:LED232, R235:LED233, R236:LED234, R237:LED235, R238:LED236, R239:LED237, R240:LED238, R241:LED239, R242:LED240, R243:LED241, R244:LED242, R245:LED243, R246:LED244, R247:LED245, R248:LED246, R249:LED247, R250:LED248, R251:LED249, R252:LED250, R253:LED251, R254:LED252, R255:LED253, R256:LED254, R257:LED255, R258:LED256, R259:LED257, R260:LED258, R261:LED259, R262:LED260, R263:LED261, R264:LED262, R265:LED263, R266:LED264, R267:LED265, R268:LED266, R269:LED267, R270:LED268, R271:LED269, R272:LED270, R273:LED271, R274:LED272, R275:LED273, R276:LED274, R277:LED275, R278:LED276, R279:LED277, R280:LED278, R281:LED279, R282:LED280, R283:LED281, R284:LED282, R285:LED283, R286:LED284, R287:LED285, R288:LED286, R289:LED287, R290:LED288, R291:LED289, R292:LED290, R293:LED291, R294:LED292, R295:LED293, R296:LED294, R297:LED295, R298:LED296, R299:LED297, R300:LED298, R301:LED299, R302:LED300, R303:LED301, R304:LED302, R305:LED303, R306:LED304, R307:LED305, R308:LED306, R309:LED307, R310:LED308, R311:LED309, R312:LED310, R313:LED311, R314:LED312, R315:LED313, R316:LED314, R317:LED315, R318:LED316, R319:LED317, R320:LED318, R321:LED319, R322:LED320, R323:LED321, R324:LED322, R325:LED323, R326:LED324, R327:LED325, R328:LED326, R329:LED327, R330:LED328, R331:LED329, R332:LED330, R333:LED331, R334:LED332, R335:LED333, R336:LED334, R337:LED335, R338:LED336, R339:LED337, R340:LED338, R341:LED339, R342:LED340, R343:LED341, R344:LED342, R345:LED343, R346:LED344, R347:LED345, R348:LED346, R349:LED347, R350:LED348, R351:LED349, R352:LED350, R353:LED351, R354:LED352, R355:LED353, R356:LED354, R357:LED355, R358:LED356, R359:LED357, R360:LED358, R361:LED359, R362:LED360, R363:LED361, R364:LED362, R365:LED363, R366:LED364, R367:LED365, R368:LED366, R369:LED367, R370:LED368, R371:LED369, R372:LED370, R373:LED371, R374:LED372, R375:LED373, R376:LED374, R377:LED375, R378:LED376, R379:LED377, R380:LED378, R381:LED379, R382:LED380, R383:LED381, R384:LED382, R385:LED383, R386:LED384, R387:LED385, R388:LED386, R389:LED387, R390:LED388, R391:LED389, R392:LED390, R393:LED391, R394:LED392, R395:LED393, R396:LED394, R397:LED395, R398:LED396, R399:LED397, R400:LED398, R401:LED399, R402:LED400, R403:LED401, R404:LED402, R405:LED403, R406:LED404, R407:LED405, R408:LED406, R409:LED407, R410:LED408, R411:LED409, R412:LED410, R413:LED411, R414:LED412, R415:LED413, R416:LED414, R417:LED415, R418:LED416, R419:LED417, R420:LED418, R421:LED419, R422:LED420, R423:LED421, R424:LED422, R425
---------------------	--

※7 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用)が必要です。

※8 調光信号1回路あたりの接続可能台数。

※10 ON/OFFのみで、調光はできません。

※11 AC242Vでも調光可能。

※12

アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯

アプリ設定87~18%...照明器具100~3%

アプリ設定18~14%…照明器具3%点灯

LEDモジュール用 調光電源装置	LEDモジュール用 調光電源装置
(適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/ SHR/E-D-P5-S-P5, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU- LED, FXYT-LED, FXYS-LED, FXD-LED2, CHC-LED N20/F)	(適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/SHR/ E-D-P5-S-P5, FXH-LED, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT-LED, FXYS-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/F)

接続可能台数 ELD2-2435FD 	接続可能台数 ELD24100FD 
--	---

LEDモジュール用 調光電源装置 (適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/ E/D-P5/S-P5, FXH-LED, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT-LED, FXYS-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20P)						LEDモジュール用 調光電源装置 (適合LEDモジュール: LW,LVD,RW,SW)							
接続可能な台数			接続可能な台数			接続可能な台数		接続可能な台数		接続可能な台数		接続可能な台数	
ELD2-24240FD			ELD24320FD			ELC4428FD		ELC4437FD		ELC4464FD		ELC44110FD	
													
100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	100V	200V	100V	200V	100V	200V
50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
25台まで ※B	25台まで ※B	25台まで ※B	25台まで ※B	25台まで ※B	25台まで ※B	25台まで	25台まで	25台まで	25台まで	25台まで	25台まで	25台まで	25台まで
4台まで	—	—	3台まで	—	—	25台まで	—	24台まで	—	14台まで	—	9台まで	—
—	9台まで	10台まで	—	1台まで	1台まで	—	30台まで	—	30台まで	—	30台まで	—	20台まで
4台まで	—	—	2台まで	—	—	21台まで	—	16台まで	—	10台まで	—	6台まで	—
4台まで	—	—	2台まで	—	—	25台まで	—	23台まで	—	14台まで	—	8台まで	—
40台まで	40台まで	40台まで	40台まで	40台まで	40台まで	40台まで	40台まで ※11	40台まで	40台まで ※11	40台まで	40台まで ※11	40台まで	40台まで ※11
20台まで ※B	20台まで	20台まで ※B	20台まで ※B	20台まで ※B	20台まで ※B	20台まで	20台まで ※11	20台まで	20台まで ※11	20台まで	20台まで ※11	20台まで	20台まで ※11
13台まで ※B	13台まで	13台まで ※B	13台まで ※B	13台まで ※B	13台まで ※B	13台まで	13台まで ※11	13台まで	13台まで ※11	13台まで	13台まで ※11	13台まで	13台まで ※11
1台まで	1台まで	1台まで	1台まで	1台まで	1台まで	12台まで	12台まで	9台まで	9台まで	6台まで	6台まで	3台まで	3台まで
1台まで	1台まで	1台まで	1台まで	1台まで	1台まで	12台まで	12台まで	9台まで	9台まで	6台まで	6台まで	3台まで	3台まで
4台まで	—	—	3台まで	—	—	25台まで	—	24台まで	—	14台まで	—	9台まで	—
4台まで	8台まで	9台まで	3台まで	6台まで	7台まで	25台まで	30台まで	24台まで	30台まで	14台まで	29台まで	9台まで	18台まで
50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
4台まで	—	—	3台まで	—	—	25台まで	—	24台まで	—	14台まで	—	9台まで	—
4台まで	8台まで	9台まで	3台まで	6台まで	7台まで	25台まで	30台まで	24台まで	30台まで	14台まで	29台まで	9台まで	18台まで
4台まで	—	—	3台まで	—	—	25台まで	—	24台まで	—	14台まで	—	9台まで	—
4台まで	8台まで	9台まで	3台まで	6台まで	7台まで	25台まで	30台まで	24台まで	30台まで	14台まで	29台まで	9台まで	18台まで
50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで ※11	50台まで	50台まで ※11	50台まで	50台まで ※11	50台まで	50台まで ※11
50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台	50台

※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。

調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で

点灯や消灯のタイミングが異なります

【注】1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。

【注】調光器の取扱説明書を必ず読んでください。