

DNL

つなげて使えるチェーンタイプ

CHC-LED

CHC-LED N20 / CHC-LED F

長さ 100mm のユニット

自在につながる・曲がる

選べる配光 (ナロー配光・ワイド配光)

磁石取り付け可能



埋め込み取り付け可能

長さ100mmのユニットが自在につながる・曲がるチェーンタイプ

CHC-LED (CHC-LEDN20/CHC-LED F)

■ ナロー配光タイプ・ワイド配光タイプ、選べる2つの配光

●CHC-LED N20(ナロー配光タイプ) 1/2ビーム角23°





おすすめ用途



ウォールウォッシャー
伸びる光で素材の持つ凹凸を際立たせ、陰影を演出します。

●CHC-LED F(ワイド配光タイプ) 1/2ビーム角110°



おすすめ用途



壁面・天井 間接照明
柔らかい光のグラデーションが空間を美しく演出します。



CHC-LED N20
(ナロー配光タイプ)

CHC-LED F
(ワイド配光タイプ)

■ 直線でも、曲線でも、直角でも、100mmごとに繋げて使える


●直線でも曲線でも、ユニットを“つなげて使う”ことができます。



曲線や直線、また直角の造作にも合わせて使用できるフレキシブルな長さ100mmのユニットです。

●直角でも取り付け可能


※磁石で天井や高所に取り付けしないでください。




底面またはサイド板のノックアウトから連結できるので、直角も作ることができます。本体裏面の磁石でスチールに取り付けも可能。

■ ルーバー（別売）装着することでグレアを抑えることができます

●ルーバー装着でまぶしさを軽減し、光源の存在を目立たなくします。




●ルーバーは施工後でも装着することができます。




オプションパーツ

マグネット受け金具




LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ（3.5×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格 3個
FLMG 560円




マグネット受け金具（ロング）




LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
長さがあるので墨出しに便利です。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格 3個
FLMGL 560円




100mmアルミレール



希望小売価格 1個
TR-CHC100A 850円

本体：アルミ
付属品：なベタッピングねじ
3×12mm 1個
スレ防止シート1個

●取り付け方




直線アルミレール



希望小売価格
TR-CHC1000 2,070円
TR-CHC1500 2,760円
TR-CHC2000 3,500円
TR-CHC2500 4,800円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：なベタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)
スレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増)



延長・接続コードHKL



DC24V・2A

延長コードは1灯用直流電源装置、接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格
延長コード

HKL100	600円	HKL1000	920円
HKL150	600円	HKL2000	1,090円
HKL300	860円	HKL3000	1,330円
HKL500	860円	HKL4500	1,380円


※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

希望小売価格
接続コード

HKL3000 片切り 1,040円
HKL4500 片切り 1,150円

オプションパーツ


ルーバー



単位：mm

ルーバー

LV-CHC100-BK(黒) 希望小売価格 1個 500円
LV-CHC100-WH(白) 希望小売価格 1個 500円



アルミレールTR-CHC(別売)装着時断面寸法
()は磁石取り付け時の寸法。

適合調光器



PWM制御 PDC1500T
希望小売価格 20,500円
PDC1000S
希望小売価格 15,600円

位相制御 BDC300S
希望小売価格 13,800円

段調光アダプタ



SDA240 希望小売価格 4,830円

段調光システム

調光ドライバ（調光下限1%）



PWM制御 PDD240D
調光下限1% 希望小売価格 15,000円

位相制御 PDD240DB
希望小売価格 15,000円

棚照明集中電源システム




適合調光器、調光ドライバ、段調光システム、棚照明集中電源システム

※上記製品の詳細は総合カタログをご覧ください。

磁石で取り付ける場合の最小施工寸法

・埋め込み



・壁付け



マグネット受け金具FLMG、FLMGL(別売)に取り付ける場合。()はスチールに直接取り付けする場合。


【注意】磁石で天井や高所に取り付けしないでください。磁石で取り付ける場合は上向きで使用してください。

アルミレールTR-CHC(別売)で取り付ける場合の最小施工寸法

・埋め込み



・壁付け



直流電源装置 別売

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≥ 接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC ...

直流電源装置			最大使用 W数	定 格		希望 小売価格 (円)	
				入力電圧	入力電流		
1 灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P ^{※1}		14W	AC 100V	0.36A	4,600
	調光 調光非調光兼用	PWM調光 3%-100% ELD2-2435FD ^{※1}		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	9,650
		位相調光 1%-100% ELD2430HDB ^{※1 ※3}		24W	AC100V	0.39A	13,600
多 灯用直流電源装置	非調光	ELD2475F ^{※1}		52W	AC100V AC200V AC242V	0.87A 0.43A 0.36A	16,100
	調光 調光非調光兼用	PWM調光 3%-100% ELD2-24240FD ^{※2}		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	22,300
		PWM調光 3%-100% ELD24320FD ^{※2}		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	42,000
		DALI調光 5%-100% ELD24150FDD ^{※2}		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	22,800

※1 周囲温度は 5℃～40℃の範囲で使用してください。 ※2 周囲温度は 5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など 40℃近傍で使用する場合は () 内の電力 (W) で使用してください。
※3 ELD2430HDB (位相調光) は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

電源別置

屋内

3サイズ

5一般色

位相1%-100%調光

PWM3%-100%調光

DALI5%-100%調光

ピタッ!磁石付

埋込み可

110°1/2ビーム角

チェーンLEDモジュール

CHC-LED F

・つなげて使える長さ100mmのユニット

・ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)

・埋め込み取り付け可能

・連結可(1系統2500mm以内)

連結長最大2500mm

N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

CHC - LED

500

N

F - MG


(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号・色温度	配光	磁石付
	100	N : 5000K	F : ワイド配光タイプ	磁石付
	500	W : 4200K		
	1000	WW : 3500K		
		L30 : 3000K		
		L28 : 2800K		

最小施工寸法

磁石で取り付ける場合

- 埋め込み
- 壁付け



マグネット受け金具FLMG、FLMGL(別売)に取り付ける場合。
※()はスチールに直接取り付けける場合。


アルミレールTR-CHC(別売)で取り付ける場合

- 埋め込み
- 壁付け



寸法図

・100サイズ(1ユニット)



※1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)


【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けなでください。

磁気の影響により故障の原因となることがあります。

【注意2】磁石で天井や高所に取り付けなでください。

【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用意ください。

・500サイズ(5ユニット) / 1000サイズ(10ユニット)



定格 (直流電源装置別売)

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	磁石 個数 (個)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)				
									N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
CHC-LED100□□F-MG	100	2	0.02	1.9	0.05	4.1	140	3,500	△	△	△	△	△
CHC-LED500□□F-MG	500	10	0.09	9.4	0.13	12.5	660	13,500	△	△	△	△	△
CHC-LED1000□□F-MG	1000	20	0.18	18.7	0.23	22.5	1300	25,000	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。

※3 全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%

光源寿命
40000h

周囲温度
5℃~35℃



●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

POINT

柔らかい光が美しいグラデーションを作ります。




曲がるのでRの造作に沿って設置
することができ、カーブを用いた空
間にも適しています。




壁面、天井、間接照明におすすめです。

自在につながり、曲線など多様な設置条件に対応することができます。


●直線で使用



●曲線・直角で使用



●増やす・減らすが簡単



粒感がなく、連結しても光が途切れないシームレスな光。




シームレスな光で連結部が目立ちません。




間接照明だけでなく棚照明にもおすすめです。

配光特性 (CHC-LED 500 N F-MG)


配光曲線



水平面照度曲線




照度データ




CHC-LED 500 N F-MG×2 棚W1200mm・H400mm・D450mm取付け時

照度分布(CHC-LED 500 N F-MG×6)


コーブ照明



コーニス照明





アップパー照明




1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → **CHC-LED N20 2000mm以内** **CHC-LED F 2500mm以内** 例) LEDモジュールA + LEDモジュールB ...




※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例



調光結線図は総合カタログをご覧ください



DNライティング株式会社

www.dnlighting.co.jp

営業本部: 03-3492-4460

札幌営業所: 011-824-5051

仙台営業所: 022-283-3401

名古屋営業所: 052-265-9968

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5

大阪営業所: 06-6338-1081

広島営業所: 082-286-2814

福岡営業所: 092-260-1993

住所・電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。(2023年9月現在)



- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- これらの商品には、専用電気工事が必要な場合があります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
- これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません ●仕様と定価と希望小売価格は予告なく変更することがあります

2023.09.2000