フレキシブルLEDモジュール

FXL-LED　入力特性表

LEDモジュール入力電力値合計を使用直流電源装置の最大使用W数以下でお使いください

LEDモジュール入力電力一覧			
形式（□□：色記号）		全長（mm）	LEDモジュール入力電力（W）
FXL-LED　50　□□		60	0.26
FXL-LED　100　□□		110	0.51
FXL-LED　150　□□		160	0.8
FXL-LED　200　□□		210	1.0
FXL-LED　250　□□		260	1.3
FXL-LED　300　□□		310	1.5
FXL-LED　350　□□		360	1.8
FXL-LED　400　□□		410	2.0
FXL-LED　450　□□		460	2.3
FXL-LED　500　□□		510	2.5
FXL-LED　550　□□		560	2.8
FXL-LED　600　□□		610	3.0
FXL-LED　650　□□		660	3.2
FXL-LED　700　□□		710	3.5
FXL-LED　750　□□		760	3.7
FXL-LED　800　□□		810	4.0
FXL-LED　850　□□		860	4.2
FXL-LED　900　□□		910	4.5
FXL-LED　950　□□		960	4.7
FXL-LED　1000　□□		1010	5.0
FXL-LED　1050　□□		1060	5.2
FXL-LED　1100　□□		1110	5.4
FXL-LED　1150　□□		1160	5.7
FXL-LED　1200　□□		1210	5.9
FXL-LED　1250　□□		1260	6.2
FXL-LED　1300　□□		1310	6.4
FXL-LED　1350　□□		1360	6.7
FXL-LED　1400　□□		1410	6.9
FXL-LED　1450　□□		1460	7.2
FXL-LED　1500　□□		1510	7.4
FXL-LED　1550　□□		1560	7.6
FXL-LED　1600　□□		1610	7.9
FXL-LED　1650　□□		1660	8.1
FXL-LED　1700　□□		1710	8.3
FXL-LED　1750　□□		1760	8.5
FXL-LED　1800　□□		1810	8.7
FXL-LED　1850　□□		1860	9.0
FXL-LED　1900　□□		1910	9.2
FXL-LED　1950　□□		1960	9.5
FXL-LED　2000　□□		2010	9.7
FXL-LED　2050　□□		2060	9.9
FXL-LED　2100　□□		2110	10.1
FXL-LED　2150　□□		2160	10.3
FXL-LED　2200　□□		2210	10.6
FXL-LED　2250　□□		2260	10.8
FXL-LED　2300　□□		2310	11.1
FXL-LED　2350　□□		2360	11.3
FXL-LED　2400　□□		2410	11.5
FXL-LED　2450　□□		2460	11.7
FXL-LED　2500　□□		2510	11.9
FXL-LED　2550　□□		2560	12.2
FXL-LED　2600　□□		2610	12.4
FXL-LED　2650　□□		2660	12.7
FXL-LED　2700　□□		2710	12.9
FXL-LED　2750　□□		2760	13.1
FXL-LED　2800　□□		2810	13.3
FXL-LED　2850　□□		2860	13.5
FXL-LED　2900　□□		2910	13.8
FXL-LED　2950　□□		2960	14.0
FXL-LED　3000　□□		3010	14.2
FXL-LED　3050　□□		3060	14.4
FXL-LED　3100　□□		3110	14.6
FXL-LED　3150　□□		3160	14.9
FXL-LED　3200　□□		3210	15.1
FXL-LED　3250　□□		3260	15.3
FXL-LED　3300　□□		3310	15.5
FXL-LED　3350　□□		3360	15.7
FXL-LED　3400　□□		3410	15.9
FXL-LED　3450　□□		3460	16.1
FXL-LED　3500　□□		3510	16.3
FXL-LED　3550　□□		3560	16.5
FXL-LED　3600　□□		3610	16.7
FXL-LED　3650　□□		3660	16.9
FXL-LED　3700　□□		3710	17.2
FXL-LED　3750　□□		3760	17.4
FXL-LED　3800　□□		3810	17.6
FXL-LED　3850　□□		3860	17.8
FXL-LED　3900　□□		3910	18.0
FXL-LED　3950　□□		3960	18.2
FXL-LED　4000　□□		4010	18.4
FXL-LED　4050　□□		4060	18.6
FXL-LED　4100　□□		4110	18.9
FXL-LED　4150　□□		4160	19.1
FXL-LED　4200　□□		4210	19.3
FXL-LED　4250　□□		4260	19.5
FXL-LED　4300　□□		4310	19.7
FXL-LED　4350　□□		4360	19.9
FXL-LED　4400　□□		4410	20.1
FXL-LED　4450　□□		4460	20.4
FXL-LED　4500　□□		4510	20.6
FXL-LED　4550　□□		4560	20.7
FXL-LED　4600　□□		4610	21.0
FXL-LED　4650　□□		4660	21.2
FXL-LED　4700　□□		4710	21.4
FXL-LED　4750　□□		4760	21.6
FXL-LED　4800　□□		4810	21.8
FXL-LED　4850　□□		4860	22.0
FXL-LED　4900　□□		4910	22.2
FXL-LED　4950　□□		4960	22.4
FXL-LED　5000　□□		5010	22.7

使用可能な直流電源装置							
直流電源装置	ELD2416P 非調光	ELD2430HDB 位相調光（3%～100%）	ELD2-2435FD PWM調光（3%～100%）	ELD2475F 非調光	ELD24150FDD DALI調光（5%～100%）	ELD2-24240FD PWM調光（3%～100%）	ELD24320FD PWM調光（3%～100%）
LEDモジュール入力電力 最大使用W数	13W	22W	25.5W	52W 直列配線LEDモジュール長合計長さ 5000mm以下	105W（90W）※ 直列配線LEDモジュール長合計長さ 5000mm以下	168W（144W）※ 直列配線LEDモジュール長合計長さ 5000mm以下	224W（192W）※ 直列配線LEDモジュール長合計長さ 5000mm以下

直流電源装置と組み合わせた時の入力電流・入力電力（容量計算にご使用ください）

定格電圧	100V		100V		100V		200V		100V		200V		100V		200V		100V		200V		100V		200V	
	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）
FXL-LED　50　□□	0.02	0.5	0.03	2.6	–	–	–	–	0.03	2.3	0.045	2.2	0.05	3.7	0.06	3.9	0.07	3.4	0.10	5.5	0.04	2.3	0.09	4.7
FXL-LED　100　□□	0.02	1.0	0.04	2.9	0.03	1.7	0.03	1.8	0.04	2.6	0.05	2.5	0.06	4.0	0.06	4.2	0.08	3.7	0.10	5.8	0.04	2.6	0.09	5.0
FXL-LED　150　□□	0.03	1.0	0.04	3.2	0.03	2.0	0.03	2.1	0.04	3.0	0.05	2.8	0.06	4.4	0.06	4.5	0.08	4.0	0.10	6.1	0.05	2.9	0.09	5.4
FXL-LED　200　□□	0.03	1.5	0.04	3.5	0.03	2.3	0.03	2.4	0.04	3.2	0.05	3.1	0.06	4.6	0.06	4.8	0.08	4.3	0.11	6.4	0.05	3.2	0.10	5.6
FXL-LED　250　□□	0.04	2.0	0.05	3.9	0.04	2.6	0.04	2.7	0.05	3.6	0.05	3.5	0.07	5.0	0.07	5.2	0.09	4.7	0.11	6.7	0.05	3.6	0.10	6.0
FXL-LED　300　□□	0.04	2.0	0.05	4.1	0.04	2.9	0.04	3.0	0.05	3.9	0.05	3.7	0.07	5.3	0.07	5.4	0.09	5.0	0.11	7.0	0.06	3.8	0.10	6.2
FXL-LED　350　□□	0.05	2.5	0.05	4.5	0.04	3.2	0.04	3.3	0.05	4.3	0.05	4.1	0.07	5.6	0.07	5.8	0.09	5.3	0.11	7.4	0.06	4.2	0.10	6.6
FXL-LED　400　□□	0.05	2.5	0.05	4.7	0.04	3.5	0.04	3.6	0.05	4.5	0.05	4.4	0.07	5.9	0.07	6.0	0.09	5.6	0.11	7.6	0.06	4.5	0.10	6.8
FXL-LED　450　□□	0.06	3.0	0.06	5.1	0.05	3.8	0.04	3.9	0.06	4.9	0.05	4.7	0.08	6.2	0.07	6.4	0.10	6.0	0.11	8.0	0.07	4.9	0.10	7.2
FXL-LED　500　□□	0.06	3.0	0.06	5.3	0.05	4.0	0.04	4.1	0.06	5.2	0.05	5.0	0.08	6.5	0.07	6.6	0.10	6.2	0.11	8.2	0.07	5.1	0.10	7.4
FXL-LED　550　□□	0.07	3.5	0.06	5.7	0.05	4.4	0.04	4.5	0.06	5.5	0.06	5.3	0.08	6.9	0.08	7.0	0.10	6.6	0.12	8.6	0.07	5.5	0.11	7.8
FXL-LED　600　□□	0.07	4.0	0.07	6.0	0.06	4.6	0.04	4.7	0.07	5.8	0.06	5.6	0.09	7.1	0.08	7.3	0.11	6.9	0.12	8.8	0.07	5.7	0.11	8.0
FXL-LED　650　□□	0.08	4.0	0.07	6.2	0.06	4.9	0.05	5.0	0.07	6.1	0.06	5.8	0.09	7.4	0.08	7.5	0.11	7.1	0.12	9.1	0.08	6.0	0.11	8.3
FXL-LED　700　□□	0.08	4.5	0.07	6.6	0.06	5.2	0.05	5.3	0.07	6.4	0.06	6.2	0.09	7.7	0.08	7.9	0.11	7.5	0.12	9.4	0.08	6.4	0.11	8.7
FXL-LED　750　□□	0.09	4.5	0.08	6.8	0.06	5.4	0.05	5.6	0.07	6.7	0.06	6.5	0.10	8.0	0.08	8.1	0.12	7.7	0.12	9.7	0.08	6.6	0.11	8.9
FXL-LED　800　□□	0.09	5.0	0.08	7.2	0.07	5.8	0.05	5.9	0.08	7.1	0.06	6.8	0.10	8.4	0.08	8.5	0.12	8.1	0.12	10.1	0.09	7.0	0.11	9.3
FXL-LED　850　□□	0.10	5.5	0.08	7.4	0.07	6.0	0.05	6.1	0.08	7.3	0.06	7.1	0.10	8.6	0.08	8.7	0.12	8.4	0.12	10.3	0.09	7.3	0.11	9.5
FXL-LED　900　□□	0.10	5.5	0.09	7.8	0.07	6.4	0.05	6.5	0.08	7.7	0.06	7.4	0.10	9.0	0.09	9.1	0.13	8.8	0.13	10.7	0.09	7.6	0.12	9.9
FXL-LED　950　□□	0.11	6.0	0.09	8.0	0.08	6.6	0.05	6.7	0.09	8.0	0.06	7.7	0.11	9.2	0.09	9.3	0.13	9.0	0.13	10.9	0.10	7.9	0.12	10.1
FXL-LED　1000　□□	0.11	6.0	0.09	8.4	0.08	7.0	0.06	7.1	0.09	8.3	0.07	8.1	0.11	9.6	0.09	9.7	0.13	9.4	0.13	11.3	0.10	8.3	0.12	10.5
FXL-LED　1050　□□	0.12	6.5	0.09	8.6	0.08	7.2	0.06	7.3	0.09	8.6	0.07	8.3	0.11	9.8	0.09	9.9	0.13	9.6	0.13	11.5	0.10	8.5	0.12	10.7
FXL-LED　1100　□□	0.12	6.5	0.10	8.9	0.08	7.4	0.06	7.6	0.09	8.9	0.07	8.6	0.12	10.0	0.09	10.0	0.14	9.9	0.13	11.8	0.11	8.8	0.12	10.9
FXL-LED　1150　□□	0.13	7.0	0.10	9.2	0.09	7.8	0.06	7.9	0.10	9.2	0.07	8.9	0.12	10.5	0.09	10.5	0.14	10.3	0.13	12.2	0.11	9.2	0.12	11.3
FXL-LED　1200　□□	0.13	7.5	0.10	9.5	0.09	8.0	0.06	8.1	0.10	9.5	0.07	9.2	0.12	10.5	0.09	11.0	0.14	10.5	0.13	12.4	0.11	9.4	0.12	11.6
FXL-LED　1250　□□	0.14	7.5	0.11	9.8	0.09	8.4	0.06	8.5	0.10	9.9	0.07	9.5	0.13	11.0	0.10	11.0	0.15	10.9	0.14	12.8	0.12	9.8	0.13	11.9
FXL-LED　1300　□□	0.14	8.0	0.11	10.1	0.10	8.6	0.06	8.7	0.11	10.0	0.07	9.8	0.13	11.5	0.10	11.5	0.15	11.2	0.14	13.0	0.12	10.0	0.13	12.2
FXL-LED　1350　□□	0.15	8.5	0.11	10.4	0.10	9.0	0.06	9.1	0.11	10.5	0.07	10.0	0.13	11.5	0.10	12.0	0.15	11.5	0.14	13.4	0.12	10.4	0.13	12.5
FXL-LED　1400　□□	0.15	8.5	0.12	10.7	0.10	9.2	0.07	9.3	0.11	11.0	0.07	10.5	0.13	12.0	0.10	12.0	0.16	11.8	0.14	13.6	0.12	10.7	0.13	12.8
FXL-LED　1450　□□	0.16	9	0.12	11.0	0.10	9.5	0.07	9.7	0.11	11.0	0.07	11.0	0.14	12.5	0.10	12.5	0.16	12.2	0.14	14.0	0.13	11.1	0.13	13.1
FXL-LED　1500　□□	0.16	9	0.12	11.3	0.11	9.8	0.07	9.9	0.12	11.5	0.08	11.0	0.14	12.5	0.10	12.5	0.16	12.4	0.14	14.2	0.13	11.3	0.13	13.4
FXL-LED　1550　□□	0.16	9.5	0.12	11.5	0.11	10.0	0.07	10.1	0.12	11.5	0.08	11.5	0.14	13.0	0.10	13.0	0.16	12.7	0.14	14.5	0.13	11.6	0.13	13.6
FXL-LED　1600　□□	0.17	10	0.13	11.9	0.11	10.4	0.07	10.5	0.12	12.0	0.08	11.5	0.15	13.0	0.11	13.0	0.17	13.1	0.15	14.9	0.14	11.9	0.14	14.0
FXL-LED　1650　□□	0.17	10	0.13	12.1	0.12	10.6	0.07	10.7	0.13	12.5	0.08	12.0	0.15	13.5	0.11	13.5	0.17	13.3	0.15	15.1	0.14	12.2	0.14	14.2
FXL-LED　1700　□□	0.18	10.5	0.13	12.4	0.12	10.8	0.07	11.0	0.13	12.5	0.08	12.0	0.15	13.5	0.11	13.5	0.17	13.6	0.15	15.3	0.14	12.4	0.14	14.5
FXL-LED　1750　□□	0.18	10.5	0.13	12.6	0.12	11.1	0.07	11.2	0.13	13.0	0.08	12.5	0.15	14.0	0.11	14.0	0.18	13.8	0.15	15.6	0.14	12.7	0.14	14.7
FXL-LED　1800　□□	0.18	10.5	0.14	12.9	0.12	11.3	0.08	11.4	0.13	13.0	0.08	12.5	0.16	14.0	0.11	14.0	0.18	14.1	0.15	15.8	0.15	12.9	0.14	14.9
FXL-LED　1850　□□	0.19	11	0.14	13.2	0.13	11.7	0.08	11.8	0.14	13.5	0.08	13.0	0.16	14.5	0.11	14.5	0.18	14.4	0.15	16.2	0.15	13.3	0.14	15.3
FXL-LED　1900　□□	0.19	11.5	0.14	13.5	0.13	11.9	0.08	12.0	0.14	13.5	0.08	13.5	0.16	15.0	0.11	15.0	0.18	14.7	0.15	16.5	0.15	13.6	0.14	15.5
FXL-LED　1950　□□	0.2	11.5	0.15	13.8	0.13	12.2	0.08	12.4	0.14	14.0	0.08	13.5	0.17	15.0	0.12	15.0	0.19	15.1	0.16	16.8	0.16	14.0	0.15	15.9
FXL-LED　2000　□□	0.2	12	0.15	14.1	0.13	12.5	0.08	12.6	0.14	14.5	0.09	14.0	0.17	15.5	0.12	15.5	0.19	15.3	0.16	17.1	0.16	14.2	0.15	16.1
FXL-LED　2050　□□	0.21	12	0.15	14.3	0.14	12.7	0.08	12.8	0.15	14.5	0.09	14.0	0.17	15.5	0.12	15.5	0.19	15.6	0.16	17.3	0.16	14.5	0.15	16.4
FXL-LED　2100　□□	0.21	12.5	0.15	14.6	0.14	12.9	0.08	13.1	0.15	15.0	0.09	14.0	0.17	16.0	0.12	16.0	0.20	15.8	0.16	17.6	0.16	14.7	0.15	16.6
FXL-LED　2150　□□	0.22	12.5	0.16	14.8	0.14	13.2	0.08	13.3	0.15	15.0	0.09	14.0	0.17	16.0	0.12	16.0	0.20	16.1	0.16	17.8	0.17	15.0	0.15	16.9
FXL-LED　2200　□□	0.22	13	0.16	15.2	0.14	13.5	0.09	13.7	0.16	15.5	0.09	14.5	0.18	16.5	0.12	16.5	0.20	16.5	0.16	18.2	0.17	15.3	0.15	17.2
FXL-LED　2250　□□	0.23	13.5	0.16	15.4	0.15	13.8	0.09	13.9	0.16	15.5	0.09	15.0	0.18	17.0	0.12	16.5	0.20	16.7	0.16	18.4	0.17	15.6	0.15	17.5
FXL-LED　2300　□□	0.23	13.5	0.17	15.8	0.15	14.1	0.09	14.3	0.16	16.0	0.09	15.0	0.18	17.0	0.13	17.0	0.21	17.1	0.16	18.8	0.18	16.0	0.15	17.8
FXL-LED　2350　□□	0.24	14	0.17	16.0	0.15	14.3	0.09	14.5	0.17	16.5	0.10	15.5	0.19	17.5	0.13	17.5	0.21	17.3	0.17	19.0	0.18	16.2	0.16	18.1
FXL-LED　2400　□□	0.24	14	0.17	16.3	0.15	14.6	0.09	14.7	0.17	16.5	0.10	15.5	0.19	17.5	0.13	17.5	0.21	17.6	0.17	19.3	0.18	16.5	0.16	18.3
FXL-LED　2450　□□	0.24	14.5	0.17	16.5	0.16	14.8	0.09	15.0	0.17	17.0	0.10	16.0	0.19	18.0	0.13	18.0	0.22	17.9	0.17	19.5	0.18	16.7	0.16	18.6
FXL-LED　2500　□□	0.25	14.5	0.18	16.7	0.16	15.0	0.09	15.2	0.17	17.0	0.10	16.0	0.19	18.0	0.13	18.0	0.22	18.1	0.17	19.8	0.19	17.0	0.16	18.8
FXL-LED　2550　□□	0.25	15	0.18	17.1	0.16	15.4	0.09	15.5	0.18	17.5	0.10	16.5	0.20	18.5	0.13	18.5	0.22	18.5	0.17	20.1	0.19	17.4	0.16	19.2
FXL-LED　2600　□□	0.26	15	0.18	17.3	0.17	15.6	0.10	15.8	0.18	17.5	0.10	17.0	0.20	18.5	0.13	18.5	0.22	18.7	0.17	20.4	0.19	17.6	0.16	19.4
FXL-LED　2650　□□	0.26	15.5	0.19	17.7	0.17	16.0	0.10	16.1	0.18	18.0	0.10	17.0	0.20	19.0	0.14	19.0	0.23	19.1	0.17	20.8	0.20	18.0	0.16	19.8
FXL-LED　2700　□□	0.27	16	0.19	17.9	0.17	16.2	0.10	16.4	0.19	18.5	0.10	17.5	0.21	19.5	0.14	19.5	0.23	19.4	0.17	21.0	0.20	18.3	0.16	20.0
FXL-LED　2750　□□			0.19	18.2	0.17	16.5	0.10	16.6	0.19	18.5	0.11	17.5	0.21	19.5	0.14	19.5	0.23	19.6	0.18	21.2	0.20	18.5	0.17	20.3
FXL-LED　2800　□□			0.19	18.4	0.18	16.7	0.10	16.8	0.19	19.0	0.11	18.0	0.21	20.0	0.14	20.0	0.23	19.9	0.18	21.5	0.20	18.8	0.17	20.5
FXL-LED　2850　□□			0.2	18.7	0.18	16.9	0.10	17.1	0.19	19.0	0.11	18.0	0.21	20.0	0.14	20.0	0.24	20.1	0.18	21.7	0.21	19.0	0.17	20.7
FXL-LED　2900　□□			0.2	19	0.18	17.3	0.10	17.4	0.20	19.5	0.11	18.5	0.22	20.5	0.14	20.5	0.24	20.5	0.18	22.1	0.21	19.4	0.17	21.1
FXL-LED　2950　□□			0.2	19.3	0.18	17.5	0.10	17.7	0.20	19.5	0.11	18.5	0.22	20.5	0.14	20.5	0.24	20.8	0.18	22.3	0.21	19.6	0.17	21.3
FXL-LED　3000　□□			0.21	19.5	0.19	17.70	0.1	17.9	0.20	20.0	0.11	19.0	0.22	21.0	0.14	21.0	0.25	21.0	0.18	22.6	0.22	19.9	0.17	21.6
FXL-LED　3050　□□			0.21	19.8	0.19	18.00	0.1	18.1	0.20	20.0	0.11	19.0	0.22	21.0	0.15	21.0	0.25	21.3	0.18	22.8	0.22	20.2	0.17	21.8
FXL-LED　3100　□□			0.21	20	0.19	18.20	0.1	18.4	0.21	20.5	0.11	19.5	0.23	21.5	0.15	21.5	0.25	21.5	0.18	23.1	0.22	20.4	0.17	22.1
FXL-LED　3150　□□			0.21	20.4	0.19	18.60	0.1	18.7	0.21	21.0	0.12	20.0	0.23	22.0	0.15	21.5	0.25	21.9	0.19	23.5	0.22	20.8	0.18	22.4
FXL-LED　3200　□□			0.22	20.6	0.20	18.80	0.1	19.0	0.21	21.0	0.12	20.0	0.23	22.0	0.15	22.0	0.26	22.1	0.19	23.7	0.23	21.0	0.18	22.7
FXL-LED　3250　□□			0.22	20.9	0.20	19.0	0.11	19.2	0.22	21.5	0.12	20.5	0.24	22.5	0.15	22.0	0.26	22.4	0.19	23.9	0.23	21.3	0.18	22.9
FXL-LED　3300　□□			0.22	21.1	0.20	19.3	0.11	19.4	0.22	21.5	0.12	20.5	0.24	22.5	0.15	22.5	0.26	22.7	0.19	24.2	0.23	21.5	0.18	23.2
FXL-LED　3350　□□			0.22	21.3	0.20	19.5	0.11	19.7	0.22	22.0	0.12	20.5	0.24	23.0	0.15	22.5	0.26	22.9	0.19	24.4	0.23	21.8	0.18	23.4
FXL-LED　3400　□□			0.23	21.6	0.21	19.7	0.11	19.9	0.22	22.0	0.12	21.0	0.24	23.0	0.16	23.0	0.27	23.2	0.19	24.7	0.24	22.0	0.18	23.6
FXL-LED　3450　□□			0.23	21.8	0.21	20.0	0.12	20.1	0.23	22.5	0.12	21.0	0.24	23.5	0.16	23.0	0.27	23.4	0.19	24.9	0.24	22.3	0.18	23.9
FXL-LED　3500　□□			0.23	22.1	0.21	20.2	0.12	20.4	0.23	22.5	0.12	21.5	0.25	23.5	0.16	23.5	0.27	23.7	0.19	25.2	0.24	22.6	0.18	24.1
FXL-LED　3550　□□			0.23	22.3	0.21	20.4	0.12	20.6	0.23	23.0	0.13	21.5	0.25	24.0	0.16	23.5	0.27	23.9	0.20	25.4	0.24	22.8	0.19	24.4
FXL-LED　3600　□□			0.24	22.6	0.21	20.7	0.12	20.8	0.23	23.0	0.13	22.0	0.25	24.0	0.16	24.0	0.28	24.2	0.20	25.7	0.25	23.1	0.19	24.6
FXL-LED　3650　□□			0.24	22.8	0.22	20.9	0.12	21.1	0.24	23.5	0.13	22.0	0.25	24.5	0.16	24.0	0.28	24.4	0.20	25.9	0.25	23.3	0.19	24.8
FXL-LED　3700　□□			0.24	23.2	0.22	21.3	0.12	21.4	0.24	23.5	0.13	22.5	0.26	24.5	0.16	24.5	0.28	24.8	0.20	26.3	0.25	23.7	0.19	25.2
FXL-LED　3750　□□			0.24	23.4	0.22	21.5	0.12	21.7	0.24	24.0	0.13	23.0	0.26	25.0	0.16	25.0	0.29	25.1	0.20	26.5	0.26	23.9	0.19	25.5
FXL-LED　3800　□□			0.25	23.6	0.23	21.7	0.12	21.9	0.24	24.0	0.13	23.0	0.26	25.0	0.17	25.0	0.29	25.3	0.20	26.8	0.26	24.2	0.19	25.7
FXL-LED　3850　□□			0.25	23.9	0.23	22.0	0.12	22.1	0.25	24.5	0.13	23.5	0.27	25.5	0.17	25.5	0.29	25.6	0.20	27.0	0.26	24.5	0.19	25.9
FXL-LED　3900　□□			0.25	24.1	0.23	22.2	0.13	22.4	0.25	24.5	0.13	23.5	0.27	25.5	0.17	25.5	0.29	25.8	0.20	27.3	0.26	24.7	0.19	26.2
FXL-LED　3950　□□			0.25	24.4	0.23	22.4	0.13	22.6	0.25	25.0	0.14	24.0	0.27	26.0	0.17	26.0	0.30	26.1	0.21	27.5	0.27	25.0	0.20	26.4
FXL-LED　4000　□□			0.26