

屋内ライン照明(電源別置)
PWM制御
適合・推奨調光器一覧LEDモジュール用 調光電源装置
(3相LEDリニア・FL-LED2、MU-LED、XC-LED2、MC-LED4D、SHR-ED、PS-P6、FXH-LED、FXL-LED、FXS2-LED、FXU-LED、FXYL-LED、FXYS-LED、FXD-LED2、CHC-LED N20/P)

接続可能台数




接続可能台数




商品名	調光器型番	100V			242V		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
PWM調光器 [注] 100V専用	PDC1500T	25台まで	—	—	9台まで	—	—
	PDC1000S	25台まで	—	—	9台まで	—	—
	信号線式ライトコントロール コスモシリーズ ワイド 21 ^{※1)}	ロータリー式 スライド式	NQ21505 NQ21502	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
	NQ21506	25台まで	47台まで	50台まで	9台まで	18台まで	21台まで
	ライトマネージャーク ^{※2)} [注] 100V専用	NQ28841K / NQ28861K	36台まで	36台まで	36台まで	36台まで	36台まで
	NQ28841K / NQ28861K + 信号交換インターフェース・信号線式LED用NQL10121	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
	リビンングライコン ^{※3)} [注] 100V専用	3回路マルチ (高機能調光タイプ) NQ28732WK (SK) 5回路マルチ (高機能調光タイプ) NQ28752WK (SK) 5回路マルチ (調光タイプ) NQ28751WK (SK) 5回路マルチ (ON-OFFタイプ) NQ28750W (S)	3台まで ^{※4)}	—	1台まで ^{※4.5)}	—	—
	NQ28732WK (SK) / NQ28752WK (SK) / NQ28751WK (SK) + プラスチックNQL10051	4台まで ^{※4)}	—	—	2台まで ^{※4.5)}	—	—
	フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	35台まで	35台まで	35台まで	35台まで	35台まで
	SO-STYLE	NQ21516 (ホワイト) NQ21526(ブラック)	25台まで	47台まで	50台まで	9台まで	18台まで
PWM調光器 [注] 242V専用	マルチマネージャーク ^{※2)} WLA-PWM信号交換インターフェース	NK51117	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで	50台まで
	PIPiit PWM信号交換インターフェース	NK23075	16台まで	16台まで	16台まで	16台まで	16台まで
	グラフィックアイOS	QSGR-★★★PJA+GRX-PWM (インターフェース) QSGR-★★★EJA ^{※5)} +GRX-PWM (インターフェース)	25台まで	50台まで	50台まで	9台まで	18台まで
	ウォールボックス (ディマー)	DVF-153P-JA5 / 6+GRX-PWM (インターフェース)	25台まで	50台まで	50台まで	9台まで	18台まで
	LCP128	LCP128+PWM250モジュール	25台まで	50台まで	—	9台まで	18台まで
	パワバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール / Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー / Radio Powr Savrワイヤレス露光センサー	7台まで	15台まで	—	3台まで	5台まで

※1 負荷接続切替スイッチは、「LR側」で使用してください。
※2 ライトマネージャークの負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。
※3 リビンングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式LD」を機種設定で使用してください。
※4 1回路あたりの接続台数。(その他は調光器の取扱説明書に従ってください)
※5 LEDモジュールの入力電力(最大使用W数)は67W(57W)まで。
※6 ゾーン1〜3でインターフェースを使用してください。(ゾーン4〜6はEcoSystem対応器具専用)
※9 LEDモジュールの入力電力(最大使用W数)は132Wまで。
★★ ゾーンの数に合わせて3、4、6の数字が入ります。
★★★ ゾーンの数に合わせて6、8、16の数字が入ります。適合調光器
PDC1000S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)1個用スイッチボックス
(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
希望小売価格 15,600円
カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚
790円 カバーのみ)

寸法図

単位:mm
質量:0.25kg適合調光器
PDC1500T(3路スイッチ対応) PWM制御中型四角アウトレットボックス
深型に適合(JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
希望小売価格 20,500円

寸法図

単位:mm
質量:0.35kg[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
[注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。

