

位相調光電源および位相調光ドライバとの適合

商品名			調光器型番	ELD2430HDB			PDD240DB + ELD2-2435FD			PDD240DB + ELD2475F			PDD240DB + ELD2-24240FD		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
推奨 調光 器	神 保 電 器 製	埋込ライトコントロール スイッチセット	NKW-RLE5S(0,3,3G)	8台まで	—	—	23セットまで	—	—	12セットまで	—	—	4セットまで	—	—
			NKW-RTE2S(0,3,3G)	3台まで	—	—	23セットまで	—	—	12セットまで	—	—	4セットまで	—	—

位相調光用 電源内蔵照明器具との適合

商品名			調光器型番	SCF-LED□□-ADB	SC3-LED□□-ADB
				100V	100V
推奨 調光 器	神 保 電 器 製	埋込ライトコントロール スイッチセット	NKW-RLE5S(0,3,3G)	5台まで	5台まで
			NKW-RTE2S(0,3,3G)	5台まで	5台まで

PWM調光用 電源内蔵照明器具との適合

商品名			調光器型番	TRM□□D-FPL			TRM□□D-FMZ			TRH□□D-FPL TRH□□S-FPL			TRL□□D-APD	TRE2-NL28-APT	SCF-NL28-APT	LLH-LED□□-FPL	
				100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	100V	100V	100V	
推奨 調光 器	神 保 電 器 製	埋込ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1S3G	25	—	—	25	—	—	21	—	—	—	25 [10]	25 [10]	25	—
			NKW-RPWM1S3	25	41	34	25	50	50	21	39	30	—	25 [10]	25 [10]	25	40
			NKW-RPWM1S0	50 [25]	50 [41]	50 [34]	50 [25]	50	50	50 [21]	50 [39]	50 [30]	—	50 [10]	50 [10]	50 [25]	50 [40]
			NKW-RPWM1NS3G	25	—	—	25	50	50	21	—	—	25 [10]※1	25 [10]	25 [10]	25	—
			NKW-RPWM1NS3	25	41	34	25	50	50	21	39	30	25 [10]※1	25 [10]	25 [10]	25	40
			NKW-RPWM2S3G	25	—	—	25	—	—	21	—	—	—	25 [10]	25 [10]	25	—
			NKW-RPWM2S3	25	40	34	25	40	50	21	39	30	—	25 [10]	25 [10]	25	40
			NKW-RPWM2S0	50 [25]	50 [40]	50 [34]	50 [25]	50 [40]	50	50 [21]	50 [39]	50 [30]	—	50 [10]	50 [10]	50 [25]	50 [40]

[ ]があるものについては電源 1 系統あたり [ 内の台数まで。

※ 1 ゾマミでは消灯できません。

以上