



●付属品●
取扱説明書 1枚
配線補助金具 2ヶ
取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

【LEDモジュールラベル】 PJL59インLEDモジュール N 田

【器具銘板】 DNL LED原明指泉頃先来用記 ② (MEDIN7-17-1-27年式会社 Aが指す AMPLE A

電源 入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 電源送り 10灯以内(電源送り容量5A) 使用場所 屋内用

器具形式	器具全長 L(mm)	取付穴ピッチ P(mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE2- 850 (L28·L30·WW·W·N) D (-BK) -F1-APL	850	576	0. 19	19.0	0. 68
TRE2-1000 (L28·L30·WW·W·N) D (-BK) -F1-APL	1000	726	0. 23	22. 9	0. 76
TRE2-1250 (L28·L30·WW·W·N) D (-BK) -F1-APL	1250	976	0. 29	28. 2	0.86
TRE2-1500 (L28·L30·WW·W·N) D (-BK) -F1-APL	1500	1226	0. 34	33. 9	1. 02

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 R a
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※3 本体白色の場合はPET50(透明)、黒色の場合はシルバーネーマ。

※2 白色はPC、黒色はABS。

※1 器具本体およびサイド板の色は、形式の無記が白色、一BKが黒色を表す。

We will be a second of the sec						
1 9	配線補助金具	2		付属品		
1 8	保護部材	2	シリコンフォーム	白色		
17	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーマ			
1 6	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色		
1 5	LEDモジュール接続ばね	2	SUS			
1 4	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透	透明	
1 3	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色		
1 2	LEDモジュール本体	1	ΑI	アルマイ	ト処理	
1 1	器具銘板	1	※ 3	※ 1		
1 0	アース送り電線	送り電線 1 HVSF1.25sq		緑/アー	ス表示	
9	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付	圧着接続子	
8	LEDコネクタI	1	PA	白色		
7	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色		
6	調光信号コネクタ	1	PA	白色		
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色		
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色		
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニク	1ロメッキ	
2	サイド板	2	※ 2	※ 1		
1	器具本体	1	ΑI	※ 1		
番号	品名 個数 材料/材質/規格			備考		
	RIM LINE L	単位	尺度			
称┃™	称 TRE2-0000 (L28·L30·WW·W·N) D (-BK)*1-F1-APL				1/2 (A3)	

DNライティング株式会社

設計	製図	検図		図番
浅野	浅野	平野	渡辺	23E29A-8BU